

8. 售后服务

从购买本产品之日起,3年时间内按操作说明正常使用出现质量问题的,本公司免费提供维修或更换服务。

由于不遵循此说明书说明和下列条款而致使产品损坏的,本公司不负责由此引起的任何问题和缺陷,即使在质保期内,也必需由客户承担维修费用。

1. 误操作造成的损坏,如没按照操作说明的误操作。
2. 使用不合适的供电电源和过高的电压造成的损坏。
3. 私自拆除、维修、修改电路、不正确连接以及私自拆换芯片造成的损坏。
4. 购买后由于运输、震荡、摔地、进水造成的损坏。
5. 地震、火灾、洪灾、雷击自然灾害、环境污染造成的损坏。
6. 储存在高温潮湿环境,离有害化学物质附近等不恰当维护造成的损坏。

9. 温馨提示

供电电源选择:

供电电源一定要选择DC(直流)恒压型的开关电源。开关电源的有效功率只是电源标记的80%,所以用户选择电源最大负载功率的时候要比LED灯负荷功率稍大一点,最少多出20%以上。

恒压型LED功率扩展器
使用说明书

(安装使用前请通读本手册)

1. 概述

LED功率扩展器适用于PWM控制的LED控制器,调光器的功率放大,每增加一个扩展器就可以多连接一倍至三倍的LED灯数量,理论上可以连接无限个功率扩展器。功率扩展器有恒压和恒流的型号,可以混合连接,方便不同电压、大功率和小功率的LED灯具统一控制。不论是公司产品或者其他公司的产品,只要是PWM控制,电压合适,都可以使用此系列功率扩展器。

2. 性能参数

型号	10A
输入电源	DC5V-DC24V
最大负载电流	10A/路×1
输出信号	恒压PWM
输出最大功率	50W(5V)120W(12V)240W(24V)
产品尺寸	L125×W45×H36(mm)
包装尺寸	L130×W47×H42(mm)
产品重量	85g

3. 功能与特点

1. 单通道输出10A×1CH。
2. 接受PWM控制信号。
3. 理论上可连接无限个功率放大器,无限大功率。
4. 控制器和放大器之间距离可达500米。
5. 3000伏光隔离功能。


4

1

4. 安全使用注意事项


1. 为保证安全及产品正常使用,使用前请仔细阅读使用说明书。
2. 安装时尽量避免在雷区、强磁场和高压的区域。
3. 确保接线正确牢固,以免短路损坏部件和触发火灾事故。
4. 请将控制器安装在通风良好的地方,以保证环境温度适宜。
5. 控制器一定要配套直流恒压开关电源,通电前请检查输入供电电源是否符合产品要求,电源输出电压是否和产品一致。
6. 禁止带电接线,检查确认接线正确后,检查无短路,再通电!
7. 发生故障时请勿私自维修,如有疑问,请联系供应商。

5. 外型尺寸



6. 接线说明

1)与调光器连接示意图:



7. 故障分析及处理方法

故障现象	原因分析	解决办法
不亮	1、开关电源没有电 2、电源正负线接反 3、接错线或不牢固	1、检查开关电源 2、改正过来 3、检查接线
前后LED亮度不均	4、输出线太长有压降 5、线径太细有压降 6、电源负荷超载 7、控制器负荷超载	4、缩短线路或者环形供电 5、计算电流,换粗的电线 6、换功率大一点的电源 7、增加功率扩展器

2

3